
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja instalacji elektrycznych w zakresie przebudowy rozdzielnic ppoż. oraz WLZ wraz z rozdzielnicami elektrycznymi budynku „H” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

ADRES INWESTYCJI: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Ekonomiczny

ADRES INWESTORA: ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

BRANŻE: Instalacji elektrycznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Elektryczna mgr inż. Damian Nęcza

DATA OPRACOWANIA: 23.04.2024

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNNR 5 0405-10	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - demontaż starej RG	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - demontaż rozdzielni piętrowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNNR 5 0401-06	Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR 200 - demontaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 0401-06	Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR 200 - ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 0405-10	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 1101-01	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie	szt.		
		22	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
7	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
8	KNNR 5 0716-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - do rozdzielnic RP	m		
		45 + 41 + 37 + 33 + 29 + 30 + 26 + 22 + 18 + 14	m	295,000	
				RAZEM	295,000
9	KNNR 5 0716-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - do rozdzielnic RPK	m		
		44 + 40 + 36 + 32 + 28 + 31 + 27 + 23 + 19 + 15	m	295,000	
				RAZEM	295,000
10	KNNR 5 1203-11	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		20 * 5 * 2	szt.żył	200,000	
				RAZEM	200,000
11	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnia RP	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnia RPK	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNNR 5 1204-04	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm ²	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
14	KNP 18 D13 1301-03	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól	szt		
		21	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
15	KNP 18 D13 1301-04	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia za każde następne 5 pól powyżej 20	kpl		
		15	kpl	15,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
16	KNP 18 D13 1301-03	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól	szt		
		21	szt	21,000	
				RAZEM	21,000
17	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		45	pomi ar	45,000	
				RAZEM	45,000
18		Wykonanie zabezpieczeń p.poż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Przedłużenie obwodów z rozdzielni przenoszonych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Ułożenie kabli NHXH 5x1,5mm2 do przycisków PWP/US oraz PWP/UU	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21		Przeniesienia istniejącego zasilania budynku	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
Spis treści		4